

TUINPAAL MET PROGRAMMEERBARE STOPCONTACTEN

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK

- Controleer de stroom van uw apparaat vóór gebruik.
- Niet installeren terwijl het regent.
- Overschrijd het maximale vermogen niet: 3680W.
- Niet installeren in een overstromingszone.
- Niet in de buurt van waterpunten plaatsen.
- Dompel het apparaat niet onder in water.
- Schakel uw elektrische apparaten uit voordat u verbinding maakt met het blok met 2 stopcontacten.
- Sluit geen verwarmingstoestellen aan op de programmeerbare stopcontacten.
- Koppel het apparaat los wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
- Bepaalde inductieve belastingen (apparaten uitgerust met een motor, pompen, ledlampen, spaarlampen, neonlampen ...) kunnen de werking van de programmeerinrichting wijzigen.

GEBRUIK

TIMER

- Sluit de programmeerbare tuinpaal aan op een 2-polig stopcontact met aarding.
- Stel de timer in door aan het wiel te draaien en de zwarte driehoek vóór de huidige tijd te plaatsen (schema 1).

PROGRAMMERING

- Het bedieningsbereik begint vanaf de eerste diepliggende schuiver en eindigt bij de laatste schuiver. (schema 2)
- De schuifregelaars moeten ook ingedrukt zijn voor de duur van de bedrijfstijd.
- Elke schuif komt overeen met een bereik van 15 minuten.

GEFORCEERDE START

- Schakelaar op I :
Het apparaat werkt continu zonder te programmeren.
- Schakelaar op  :
Het apparaat werkt volgens de gewenste programmering.

De twee stopcontacten worden aangestuurd door de programmeerinrichting.

Dit apparaat is bedoeld voor dagelijks gebruik.

Bij continu gebruik gedurende meer dan 24 uur, kan het nodig zijn om een controle en een update uit te voeren.

Nauwkeurigheid van de timer: ± 5 min over een periode van 24 uur

EIGENSCHAPPEN

2 stopcontacten met 2 polen + aarding - 16A

Voeding : 230 V ~ 50 Hz

Maximaal vermogen : 3680W ~ 230V~

Kabel : H07RN-F 3G1,5 mm² 1,5m

Waterdicht : IP 44


 Gebruikte elektrische apparaten mogen niet afgevoerd worden met het huisvuil.

 Gelieve de specifieke voorzieningen te gebruiken om deze af te voeren.


 Richt u tot de lokale overheid of de distributeur voor meer informatie over hoe deze producten moeten worden gerecycled.



Voldoet aan de toepasselijke Europese richtlijn(en)



Schema 1
Tijd: 19 u.



Schema 2
Programmering
Actief van 19 tot:
20 u.

zenitech



FR

zenitech

PRISES PROGRAMMABLES SUR PIQUET

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Vérifier la puissance de votre appareil avant usage.
- Ne pas installer sous la pluie.
- Ne pas dépasser la puissance maximale : 3680W.
- Ne pas installer en zone inondable.
- Ne pas placer à côté de points d'eau.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
- Éteindre vos appareils électriques avant le branchement au bloc 2 prises.
- Ne pas brancher d'appareils de chauffage sur les prises programmables.
- Débranchez l'appareil en cas de non utilisation pendant une période prolongée.
- Certaines charges inductives (dispositifs équipés d'un moteur, pompes, ampoules LED, CFL, néon ...) peuvent modifier le bon fonctionnement du programmeur.

UTILISATION

MISE À L'HEURE

- Brancher le piquet programmeur sur une prise de courant 2 pôles + terre.
- Mettre à l'heure le programmeur en tournant la roue et en plaçant le triangle noir devant l'heure en cours (schéma 1).

PROGRAMMATION

- La plage de fonctionnement commence à partir du 1er curseur enfoncé et se termine au dernier. (schéma 2)
- Pour toute la durée de la plage de fonctionnement, les curseurs doivent aussi être enfoncés.
- Chaque curseur correspond à une plage de 15 minutes.

MARCHE FORCÉE

- Commutateur sur I :
L'appareil fonctionne en continu sans programmation.
- Commutateur sur ⌚ :
L'appareil fonctionne selon la programmation souhaitée.

Les 2 prises sont commandées par le programmeur.
Cet appareil est conçu pour un usage journalier uniquement.
En cas d'utilisation en continu sur plus de 24h, un contrôle et une mise à jour de l'heure régulière pourra être nécessaire.
Précision de la minuterie: ± 5 min sur une période de 24 h

CARACTÉRISTIQUES

2 prises 2 pôles + terre - 16 A
Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
Puissance max. : 3680W sous 230V~
Câble : HO7RN-F 3G1,5 mm² 1,5m
Étanchéité : IP 44



Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter.
Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.



Conforme au(x) directive(s) Européenne(s) applicable(s)




Schéma 1
Heure : 19h




Schéma 2
Programmation :
Actif de 19h à 20h

PL

zenitech

GNIAZDA PROGRAMOWANE Z GROTEM ZIEMNYM

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Sprawdzić moc urządzenia przed podłączeniem.
- Nie instalować podczas deszczu.
- Nie przekraczać mocy maksymalnej: 3680 W.
- Nie instalować w strefie zatapianej.
- Nie stawiać obok punktów poboru wody.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Wyłączyć urządzenia elektryczne przed ich podłączeniem do modułu 2 gniazd.
- Nie podłączać urządzeń grzewczych do gniazd programowanych.
- Odłączyć urządzenie od źródła zasilania, jeżeli nie jest używane przez dłuższy czas.
- Niektóre obciążenia indukcyjne (urządzenia z silnikiem, pompy, żarówki LED, CFL, neonowe ...) mogą zakłócać prawidłowe działanie programatora.

UŻYCIE

USTAWIANIE CZASU

- Podłączyć grót z programatorem do gniazda dwubiegunowego z uziemieniem.
- Ustawić godzinę na programatorze obracając pokrętkę i ustawiając czarny trójkąt na przeciwko aktualnej godzinie (schemat 1).

PROGRAMOWANIE

- Czas działania zaczyna się od pierwszego wciśniętego segmentu i kończy na ostatnim. (schemat 2)
- Dla całego czasu działania, segmenty muszą być również wciśnięte.
- Każdy segment odpowiada okresowi 15 minut.

PRACA WYMUSZONA

- Przełącznik na I :
Urządzenie pracuje w trybie ciągłym bez programowania.
- Przełącznik na ⌚ :
Urządzenie pracuje w zależności od zaprogramowania.

2 gniazda są sterowane za pomocą programatora.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w ciągu dnia.
W przypadku nieprzerwanego użytkowania przez ponad 24 godziny, może okazać się konieczna kontrola i regulacja godziny.
Dokładność czasomierza: ± 5 min w przedziale 24 godzinnym.

PARAMETRY


2 gniazda dwubiegunowe z uziemieniem - 16A
Zasilanie : 230 V ~ 50 Hz
Moc maksymalna : 3680W - 230V~
Kabel : HO7RN-F 3G1,5 mm² 1,5m
Szczelność : IP 44




Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Prosimy o przekazanie go do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub lokalnym dystrybutorem, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu.



Zgodność z określoną(y)mi dyrektywą(ami) europejską(imi)



Schemat 1
Godzina: 19:00



Schemat 2
Programowanie:
Włączone od
19:00 do 20:00

Size 288x210mm(open)

C=0 M=0 J=0 N=100

die-cut_color