

DiO

connected home

FR

ED-RC-01

ED - RC- 01

1x

CR2032

1x

1x

1x

Activer votre garantie

Pour activer votre garantie, remplissez le formulaire en ligne sur www.getDiO.com/warranty

0. Guides d'installation - notices

Afin de simplifier la compréhension et l'installation de nos packs et de nos solutions, nous avons opté pour des notices filmées: vous pouvez les visionner sur notre chaîne [Youtube.com/c/dio-connected-home](https://www.youtube.com/c/dio-connected-home), dans l'onglet **playlists**. Vous pouvez également les visionner via notre site www.getDiO.com dans l'onglet **support**.

1

2

3

Retirer le boîtier

Dévisser les 2 vis

Retirer la languette

2. Fonctionnement de votre interrupteur sans fil

interrupteur 1 canal

Contrôle sur 1 touche: Marche/Arrêt, Ouvrir/Fermer, Variation* +/-, Impulsionnel**.

ON/OFF

ou

* Maintenir le bouton enfoncé pour dimmer, fonction uniquement compatible qu'avec un récepteur dimmer

** Uniquement compatible avec un récepteur à fonction impulsionnel

3. Associer avec un périphérique DiO

Ce produit est compatible avec l'ensemble des périphériques DiO 2.0 fonctionnant sous le protocole radio 868MHz by edisio, ainsi qu'avec la Home Box DiO.

Plus d'informations sur www.getdio.com.

3.1. Associer avec un périphérique DiO 2.0

Bouton R

Bouton R

Bouton R

Appuyer une fois sur le bouton R du périphérique DiO 2.0.

R

Endéans les 10 secondes, appuyer sur le bouton de l'interrupteur.

Endéans les 10 secondes, appuyer à nouveau sur le bouton R du périphérique.

3.2. Effacer le lien avec un périphérique DiO 2.0

Appuyer 5 secondes sur le bouton R du périphérique DiO 2.0.

Endéans les 10 secondes, appuyer sur la touche à effacer de l'interrupteur.

Endéans les 10 secondes, appuyer à nouveau sur le bouton R du périphérique.

4. Caractéristiques techniques

Fréquence: **868,3MHz**

Protocole radio: 868 by edisio

Portée de transmission: 100m (en champs libre)

Degré de protection : IP 67

Alimentation: Pile 3V DC CR2032

T° de fonctionnement: -10°C +50°C

h x l x p : 65 x 65 x 18 mm

5. Compléter votre installation

Compléter votre installation avec les solutions DiO pour contrôler votre chauffage, votre éclairage, vos volets roulants, votre jardin ou encore visualiser ce qui se passe chez vous avec la vidéosurveillance.

Facile, qualitatif, évolutif et économique, découvrez toutes les solutions DiO connected home sur www.getDiO.com

6. Remplacement de la pile

1

2

+

CR2032

Recyclage

Conformément aux directives européennes DEEE(2002/96/EC) et relative aux accumulateurs (2006/66/EC), tout appareil électrique, électronique ou accumulateur doit être collecté séparément par un système local et spécialisé de collecte des déchets. Ne jetez pas ces produits avec les déchets ordinaires. Consultez la réglementation en vigueur. La marque en forme de poubelle indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères dans aucun des pays de l'UE. Afin de prévenir tout risque sur l'environnement ou la santé humaine lié à la mise au rebut incontrôlée, recyclez le produit de façon responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, utilisez les systèmes de renvoi et collecte ou contactez le revendeur d'origine. Il se chargera du recyclage dans le respect des dispositions réglementaires.

CE

CHACON déclare que l'appareil ED-RC-01 est conforme aux exigences et dispositions de la directive RED 2014/53/EU:

3.1(a) Health: EMF EN62479:2010

& Safety: LVD EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

3.1(b) EMC EN301489-1 V1.9.2 (2011-09) & EN301489-3 V1.6.1 (2013-08)

3.2 Radio EN300220-1 V2.4.1(2012-05) & EN300220-2 V2.4.1(2012-05)

Wavre, Belgium, 10/08/2016

Brice Dessain, Marketing Manager

Hotline

www.getDiO.com

BE + 32 900 51 100

FR + 33 1 57 32 48 12

ES + 34 91 481 63 97

PT + 351 221 450 250

(Tarif nat. / Nat. tarif : 0,45€/min)

(Prix communication nationale)

(Precio Comunicación Nacional)

(Preço Comunicação Nacional)

v1.2 160825

DiO

connected home

NL

ED-RC-01

ED - RC- 01

1x

CR2032

1x

1x

1x

Activeren van uw garantie

Vul om uw garantie te activeren het online formulier in op www.getDiO.com/warranty.

0. Installatievideo's

Om de installatie van onze packs en oplossingen te vereenvoudigen, werken we met video's die u kan bekijken op ons kanaal : [Youtube.com/c/dio-connected-home](https://www.youtube.com/c/dio-connected-home), onder **playlists**. U kan ze ook terugvinden via de website www.getDiO.com onder **support**.

1

2

3

Behuizing verwijderen

De 2 vijzen losdraaien

Batterijbescherming verwijderen

2. Werking van de schakelaar

Schakelaar 1 Kanaal

1 drukknop : voor de functies:Aan/Uit-Open/Sluiten- +Dimmen/-Dimmen* of Impuls**

ON/OFF

of

* Drukknop ingedrukt houden om te dimmen, enkele compatibel met een dimmer ontvanger

** Enkele compatibel met een impuls ontvanger

3. Koppelen aan een DiO-accessoire

Dit product is compatibel met alle DiO 2.0-accessoires die gebruik maken van het draadloze protocol 868 MHz by edisio en met de DiO Home Box.

Meer informatie vindt u op www.getdio.com.

3.1. Koppelen aan een DiO 2.0-accessoire

Knop R

Knop R

Knop R

Druk één keer op de knop R van de DiO 2.0 accessoire.

R

Druk binnen 10 seconden op de knop van de schakelaar.

Druk binnen 10 seconden opnieuw op R.

3.2. Ongedaan maken van de koppeling aan een DiO 2.0 -accessoire

Druk 5 seconden op de knop R van de DiO 2.0-accessoire.

Druk binnen 10 seconden op de knop van de zender.

Druk binnen 10 seconden opnieuw op R.

4. Technische gegevens

Frequentie: **868,3MHz**

Protocol: 868 by edisio

Zendbereik: 100m (in open ruimte)

Beschermingsgraad: IP67

Voeding: 3V DC CR2032 batterij

Bedrijfstemperatuur: -10°C +50°C

b x h x d : 65 x 65 x 18 mm

5. Uitbreiden van uw installatie

U kunt uw installatie uitbreiden met DiO-oplossingen voor het aansturen van uw verwarming, uw verlichting, uw rolluiken en uw tuin of voor videobewaking om te bekijken wat er in uw woning gebeurt.

De DiO connected home-oplossingen zijn gebruiksvriendelijk, van hoogwaardige kwaliteit, uitbreidbaar en betaalbaar. U vindt ze op www.getDiO.com.

6. Batterij vervanging

1

2

+

CR2032

Recycling

Overeenkomstig de Europese WEEE-richtlijn (2002/96/EG) en de Europese richtlijn inzake accu's (2006/66/EG) moeten alle elektrische en elektronische apparaten en accu's gescheiden ingezameld worden door een lokale instantie die gespecialiseerd is in het verzamelen van afval. Gooi deze producten niet bij het normale huishoudelijke afval. Raadpleeg de geldende regelgevingen. Het symbool van de doorgekruiste afvalcontainer geeft aan dat het in alle landen van de EU verboden is dit product weg te gooien bij het huishoudelijke afval. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen door ongecontroleerd afhandelen van producten, moet dit product op verantwoorde wijze gerecycled worden om het duurzame gebruik van materialen te bevorderen. Voor het inleveren van uw afgedankte apparaat kunt u gebruik maken van de inlever- of inzamelinstaties of kunt u contact opnemen met uw oorspronkelijke verkoper. Deze zal instaan voor de recycling overeenkomstig de reglementaire voorschriften.

CE

CHACON verklaart dat het apparaat ED-RC-0 voldoet aan de essentiële eisen en alle andere relevante bepalingen van de richtlijn RED 2014/53/EU:

3.1(a) Health: EMF EN62479:2010

& Safety: LVD EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

3.1(b) EMC EN301489-1 V1.9.2 (2011-09) & EN301489-3 V1.6.1 (2013-08)

3.2 Radio EN300220-1 V2.4.1(2012-05) & EN300220-2 V2.4.1(2012-05)

Wavre, Belgium, 10/08/2016

Brice Dessain, Marketing Manager

Hotline

www.getDiO.com

BE + 32 900 51 100

FR + 33 1 57 32 48 12

ES + 34 91 481 63 97

PT + 351 221 450 250

(Tarif nat. / Nat. tarif : 0,45€/min)

(Prix communication nationale)

(Precio Comunicación Nacional)

(Preço Comunicação Nacional)

v1.2 160825

